

# prophete

## Instrukcja obsługi

Pompa powietrza zasilana bateryjnie



### Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji

- Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Pozwoli to na szybsze zapoznanie się z urządzeniem i uniknięcie błędów w obsłudze, które mogą prowadzić do uszkodzeń lub wypadków. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń.
- Należy zachować niniejszą instrukcję i dołączać ją do każdego zakupu lub sprzedaży produktu.
- Najnowszą wersję instrukcji można pobrać z naszej strony internetowej.

### Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

#### RYZYKO WYPADKU I USZKODZENIA!

- Produkt może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub poinstruowania w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia związanych z tym zagrożeń.
- Urządzenie może się nagrzewać podczas pracy. Unikaj kontaktu z adapterem natychmiast po napompowaniu.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie po 3 minutach ciągłego pompowania, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu. Jeśli pompowany obiekt jest zbyt duży i nie osiągnięto docelowego ciśnienia, proces można wznowić. Nie używaj urządzenia dłużej niż 5 minut i pozostaw je do ostygnięcia na co najmniej 15 minut przed ponownym użyciem.
- Podczas pompowania nie wolno zasłaniać wlotu powietrza.
- Przestrzegaj maksymalnego ciśnienia pompowanego obiektu, ponieważ może on pęknąć.
- Nie wolno przekraczać dopuszczalnego zakresu pomiarowego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika.
- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy go używać ani ładować w wilgotnym środowisku ani w deszczu.
- W przypadku zauważenia dymu, nietypowych dźwięków, zapachów lub ciepła należy przerwać korzystanie z produktu. Nie należy go używać, jeśli jest ewidentnie uszkodzony lub wadliwy.
- Ten produkt zawiera baterię. Dlatego nie należy go wrzucać do ognia, zanurzać w płynach, podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, zwierać, wystawiać na działanie wysokich temperatur ani skrajnie niskiego ciśnienia powietrza.

- Baterię należy ładować wyłącznie za pomocą zasilacza USB i standardowego kabla USB-C. Zapoznaj się z instrukcją obsługi zasilacza USB. Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest czyste i suche. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Nie modyfikuj produktu.

### Zakres dostawy



1x Kabel USB do ładowania 1x Zestaw adapterów  
1x Torba do przechowywania 1x Instrukcja obsługi  
1x Pompa zasilana bateryjnie

### Obsługa

#### ŁADOWANIE BATERII

Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy w pełni naładować urządzenie przed użyciem. Można je ładować na przykład za pomocą zasilacza USB lub powerbanku USB. W tym celu należy podłączyć kabel ładujący do portu ładowania USB **06** i źródła zasilania. Podczas ładowania wskaźnik naładowania baterii **02** będzie migać.

Po zakończeniu ładowania należy odłączyć kabel ładujący.

#### WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

1. Naciśnij przycisk **04** przez około 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po minucie bezczynności.

#### ZMIANA JEDNOSTKI

1. Naciśnij krótko jednocześnie przyciski plus i minus **05**, aby zmienić jednostkę (psi/bar). Aktualnie wybrana jednostka zostanie wyświetlona na ekranie **03**.

#### REGULACJA ADAPTERA

Adapter składa się z trzech ząbujących się elementów i można go dopasować do różnych wentyli:

W przypadku wentyli Presta i Dunlop **07** należy złożyć elementy adaptera zgodnie z ilustracją. Należy upewnić się, że gumowy element z małym otworem jest skierowany na zewnątrz.

W przypadku wentyli Schradera **08** gumowy element z dużym otworem musi być skierowany na zewnątrz.

#### MONTAŻ ADAPTERA

1. Wkręć odpowiedni adapter do gniazda pompy akumulatorowej **09**.

#### POMPOWANIE

1. Za pomocą przycisku plus/minus **05** wybierz żądane ciśnienie docelowe i odczekaj chwilę, aż wyświetlacz zacznie migać. Ciśnienie docelowe zostało zapisane.
2. Mocno dociśnij pompkę do wentyli.
3. Rozpocznij pompowanie, naciskając krótko przycisk **04**. Wyświetlacz **01** pokaże aktualne ciśnienie.

Jeśli usłyszysz syczenie lub odczyt ciśnienia powietrza jest nieprawidłowy, dostosuj pozycję lub kąt pompki. Pompka zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu ciśnienia docelowego.

Jeśli podczas pompowania ciśnienie powietrza pozostanie poniżej 5 PSI (0,3 bara), pompka automatycznie się wyłączy.

### Dane techniczne

MODEL	Pompa do akumulatorów Prophete (7306)
ZAKRES ROBOCZY	3-120 psi / 0,2-8,3 bar
ZAKRES POMIAROWY	3-150 psi / 0,2-10,3 bar
PORT ŁADOWANIA	USB-C (5 V)
BATERIA	Li-ion (500 mAh)
TEMPERATURA PRACY	-10°C do 45°C
WAGA PRODUKTU	ok. 150 g

### Instrukcje dotyczące konserwacji i przechowywania

Utrzymuj produkt w czystości, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie. Powierzchnię produktu można czyścić ręcznie wilgotną ściereczką. Używaj wyłącznie środków czyszczących bez rozpuszczalników i niepowodujących korozji.

Naładuj rozładowany akumulator jak najszybciej. Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu. Naładuj go całkowicie raz w miesiącu.

### Informacje gwarancyjne

Na ten produkt udzielamy ustawowego okresu gwarancji. Okres ten rozpoczyna się w dniu zakupu (paragon, dowód zakupu). W okresie gwarancji wadliwe produkty można zgłaszać sprzedawcy lub na wskazany adres serwisowy. W tym okresie wszystkie wady materiałowe lub produkcyjne będą naprawiane bezpłatnie. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, upadkiem/uderzeniem lub modyfikacjami produktu.

### Instrukcje dotyczące użycia



Konsumenci są prawnie zobowiązani do oddzielnego składowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego po zakończeniu jego eksploatacji, niezależnie od odpadów domowych. Zapewnia to przyjazny dla środowiska i oszczędzający zasoby recykling. Można oddać te urządzenia w punktach zbiórki prowadzonych przez publiczne organy ds. gospodarki odpadami lub w punktach zbiórki wyznaczonych przez producentów lub dystrybutorów zgodnie z niemiecką ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Utylizacja starych urządzeń jest bezpłatna. Konsumenci mają możliwość bezpłatnego zwrotu starego urządzenia do dystrybutora zobowiązanego do jego odbioru, jeśli zakupią równoważne nowe urządzenie o zasadniczo tej samej funkcji. Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poseregowany, w udostępnionych pojemnikach na odpady. Więcej informacji na temat możliwości utylizacji można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub administracji miejskiej.

### Deklaracja zgodności WE

CE Deklarację zgodności WE można pobrać na stronie [www.prophete.de](http://www.prophete.de).

### Adres kontaktowy/serwisowy

Prophete In Moving GmbH  
Lindenstr. 50 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
[www.prophete.de](http://www.prophete.de) | [info@prophete.de](mailto:info@prophete.de)